



QS1, QS2 - Переключатель-разъединитель ТУ3424-002-01395420-99(250А)
 типа ВД1-3551Л. »Саратовский ЭМЗ» Арт.433001;
 P1, P2 - Счетчик электрической энергии СЕ302R31543(0,5S/0,5-230В-5(10)А).
 Остальные элементы схемы указаны в таблице исполнений.

Таблица исполнений по номинальному току панели ВРУ-ЗСТ-11-10

Обозначение	Марка аппарата
ИЖСК.656421.001 (80/80А)	QF1, QF2 - Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-80А-КЭАЗ; TA1...TA6 - Трансформатор тока ТШП-0,66-100/5А-0,5S - Свердловский ЗТТ.
ИЖСК.656421.001-01 (125/160А)	QF1 - Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-125А-КЭАЗ; QF2 - Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-КЭАЗ; TA1...TA6 - Трансформатор тока ТШП-0,66-150/5А-0,5S - Свердловский ЗТТ.
ИЖСК.656421.001-02 (160/160А)	QF1, QF2 - Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-КЭАЗ; TA1...TA6 - Трансформатор тока ТШП-0,66-150/5А-0,5S - Свердловский ЗТТ.
ИЖСК.656421.001-03 (200/160А)	QF1 - Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-200А-КЭАЗ; QF2 - Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-КЭАЗ; TA1...TA3 - Трансформатор тока ТШП-0,66-200/5А-0,5S - Свердловский ЗТТ; TA4...TA6 - Трансформатор тока ТШП-0,66-150/5А-0,5S - Свердловский ЗТТ.